

IVET 8



Référence: 85000800

Ce transformateur avec technique E-core de haute qualité est fourni sans boîtier, pour d'auto-installation. Le produit est multi-tap, ce qui signifie que vous pouvez gérer des entrées et sorties en 120, 230 et 240 V.

Mastervolt recommande d'installer le transformateur d'isolation robuste avec Soft Start. Soft Start supprime l'intensité de crête venant du transformateur d'isolement afin d'éviter que le disjoncteur ne saute.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de sortie (\pm 5%)	120/220/240 V
Gamme de fréquences de sortie	45-65 Hz
Gamme de tension d'entrée	110/220/240 V
Intensité d'entrée nominale (230 V)	35 A
Gamme de fréquences d'entrée	45-65 Hz
Rendement	> 93 %
Puissance	8000 W
Dimensions, HxLxP	430 x 280 x 210 mm 16,9 x 11,0 x 8,3 pouces
Poids	59 kg 130,1 livres

Spécifications techniques

Technologie	E-core
Disjoncteur fuite à la terre	non
Consommation puissance à vide	< 10 W
Gamme de température (temp ambiante)	0 °C à 40 °C, puissance décroissant > 40 °C 32 à 104 °F
Humidité relative	max. 95%
Indice de protection	IP00
Refroidissement	naturel
Soft start	non
Compatible MasterBus	non